

Installation des Druckertreibers (MAC)

Entpacken Sie den Ordner des entsprechenden Druckertreibers an einem beliebigen Ort und starten Sie die Installationsroutine mit einem Doppelklick auf das Installer-Symbol.



Folgen Sie der erscheinenden Installationsroutine (Lizenzvertrag, Zielvolumen ... usw.) und geben am Ende Benutzer und Passwort ein, um die Installation des Treibers abzuschließen.

| | 🛛 🧇 "TOSHIBA e-STUDIO Mono MFP" installieren 🖉 🔒 | | | | |
|---|---|----|--|--|--|
| | Installation erfolgreich abgeschlossen | | | | |
| Einführung Lizenz Zielvolume auswählen Installationstyp Installation Zusammenfassung | Die Installation war erfolgreich. Die Software wurde installiert. | | | | |
| | Zurück Schließen | I. | | | |



Gehen Sie auf: **»Systemeinstellungen«** -> **»Drucker & Scanner«,** um jeweils einen Campus-Netzwerkdrucker hinzuzufügen. Fügen Sie mit **»+«** einen neuen Drucker hinzu.

| | Drucker & Scanner | | Q Suchen |
|-----|--|---|----------------|
| + ~ | Es sind kein Klicke auf "Hinzufügen" (+), | e Drucker verfügbar. um einen Drucker zu | konfigurieren. |
| | Standarddrucker: | Zuletzt verwendeter | Drucker ᅌ |
| | Standard-Papierformat: | DIN A4 | 2 ? |

Hierzu öffnet sich folgendes Fenster.

| | | Hinzufügen | |
|-------------|-------------------|------------------------------|------------|
| 🔮 🛞 | | Q Suchen | |
| Standard IP | Windows | | |
| | | | |
| , Adresse: | 194.95.49.212 | | |
| | Hostname oder Ad | resse gültig und vollständig | |
| Protokoll: | Line Printer Da | emon - LPD | |
| Warteliste: | | | |
| 1 | Für Standardwarte | liste bitte leer lassen | |
| | | | |
| | | | |
| 1 Name | : 194.95.49.212 | Halle 10 | |
| Standort | t: | | |
| Verwenden | | oMED-X7 | |
| Verwenden | | | |
| | | | |
| | | | Hinzufügen |
| | | | |

Geben Sie ein: Adresse: »IP Adresse des Druckers« Protokoll: »Line Printer Daemon - LPD« Name: »Standort« Standort: » Haus und Raum« Verwenden: »TOSHIBA MonoMFP-X7«

Drücken Sie nach der Eingabe der Daten auf *wHinzufügen*«. Es erscheinen die Erweiterungsoptionen.

Geben Sie ein: Modellwahl: TOSHIBA e-STUDIO456Series Finisher: *»kein«* Fächer: *»Kassette 1 & 2«* (233P) bzw. bei der Bibliothek *»Kassette 3 & 4«* (4520c) Ext. Großraumfach: Nicht install.

Beenden Sie die Installation indem Sie auf **»OK**« klicken.